

## PRÉSENTATION

- Les écrans LCD sont équipés de la technologie LED Direct : les diodes sont situées à l'arrière sur toute la surface de l'écran ce qui permet d'obtenir un meilleur contraste et une luminosité uniforme.
- Procédé d'amélioration des images en mouvement et atténuation des saccades pour les textes défilants : combinaison de l'affichage de 50 images par seconde et le clignotement du rétro-éclairage entre chaque image.
- Adaptabilité quel que soit l'environnement grâce à son design fin et léger.
- Installation au mur sur support VESA.
- Usage normal : 6h/24 – 5j/7.



Consultez la page produit sur  
>> [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com) <<



## ECRANS

	32"	40"	48"	55"
Diagonale en cm	81,28	101,6	121,92	139,7
Fréquence	50 Hz	100 Hz		
Résolution en pixels	1366 x 768 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)		
Angle de vue (Horizontal/Vertical)	178°/178°			

## CONNECTIQUES

	Type	32"	40"	48"	55"
Entrée	Vidéo	2x HDMI 1x USB			4x HDMI 3x USB
	RVB	1x entrée composante (Y/Pb/Pr) 1x entrée composite (AV) 1x péritel 1x Ethernet (55" uniquement)			
	Audio	1x mini jack (stereo)			
Sortie	Audio	1x numérique (optique)			

## FONCTIONNEMENT

	32"	40"	48"	55"
T° de fonctionnement	10°C-40°C			
Humidité	10-80%			

## RÉFÉRENCES

- 935 965..... Ecran LCD 32"
- 935 966..... Ecran LCD 40"
- 935 968..... Ecran LCD 48"
- 935 969..... Ecran LCD 55"
- 935 954..... Support mural (32", 40", 48")
- 935 955..... Support mural (55")



# ECRAN LCD 32" 40" 48" 55"



## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

		32"	40"	48"	55"
Dimensions en mm (L x H x P)	Moniteur	738,8 x 436,7 x 92,7	908,2 x 532,9 x 64,8	1076,7 x 626,6 x 65,2	1230,6 x 718,4 x 64
	Colis	902 x 530 x 162	1100 x 600 x 120	1292 x 715 x 133	1535 x 810 x 145
Poids en kg	Net	6	7,6	11,1	15,8
	Avec emballage	7,9	10,5	15,2	22,4
Montage VESA		200 x 200 (vis M6)		400 x 400 (vis M8)	

## ENERGIE

		32"	40"	48"	55"
Alimentation		220-240VAC, 50/60 Hz			
Consommation électrique	En veille	< 0,3 W			
	Moyenne	31 W	45 W	52 W	71 W
	Max	35 W	88 W	111 W	156 W

## ACCESSOIRES INCLUS

- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation
- Télécommande et piles